

## RIDUTTORI PER MOTORI A SCOPPIO GEAR BOXES FOR GASOLINE/ DIESEL ENGINES



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
5055E7	RP 123	PN - PS	6.0	4.5	2.3 : 1	0.22	19.05	3/4"
5037C1	SI 123	A - AK* - AWT	6.0	4.5	2.3 : 1	0.22	19.05	3/4"

\* Solo per AKC 09/25 S - AKC 10/25 S - AKC 11/25 S  
Only for AKC 09/25 S - AKC 10/25 S - AKC 11/25 S



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
890013	RBC 122K 25	B - BS - BCW - BWT - BK - C - CH - CS - CWT - CK - CX	22.0	16.4	2,176 : 1	0.32	25.4	0.98"
890010	RBC 122K 1"	B - BS - BCW - BWT - BK - C - CH - CS - CWT - CK	22.0	16.4	2,176 : 1	0.32	25.4	1"
890009	RBC 122K 1"1/8	B - BS - BCW - BWT - BK - C - CH - CS - CWT - CK - CX	22.0	16.4	2,176 : 1	0.32	28.6	1"1/8
890007	RBC 122X 1"1/8	B - BS - BCW - BWT - BK - C - CH - CS - CWT - CK - CX	31.0	23.0	2,176 : 1	0.32	28.6	1"1/8



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
5122G8	RNK 122 1"1/8 KH Kohler	NK - NKS - NH	40.0	30	2,176 : 1	0.45	28.6	1"1/8
5121G8	RNK 122 1"1/8 Briggs & Stratton / Honda	NK - NKS - NH	40.0	30	2,176 : 1	0.45	28.6	1"1/8
5122G9	RNK 122 1"7/16 KH Kohler	NK - NKS - NH	40.0	30	2,176 : 1	0.45	36.5	1"7/16
5121G9	RNK 122 1"7/16 Briggs & Stratton / Honda	NK - NKS - NH	40.0	30	2,176 : 1	0.45	36.5	1"7/16



CODICE CODE	MODELLO MODEL	POMPE SERIE PUMP SERIES	POTENZA MAX MAX POWER		RAPPORTO RIDUZIONE REDUCTION RATIO	QUANTITÀ OLIO OIL QUANTITY	ALBERO MOTORE ENGINE SHAFT	
			HP	kW			mm	In.
510006	S164 - G62	GAMMA 62 TS GR	16.0	12.0	6.4 : 1	0.51	25.4	1"